

### Direktsteuerung für 12 D8 / D8 Plus Elektrokettzüge

- 12 Kanal Direktsteuerung für D8 / D8 Plus Elektrokettzüge gemäß IGWV Standard SQP2
- Geschützte Kippschalter zur Anwahl der Hubrichtung mit LED Statusanzeige
- 19" Metallgehäuse für Rackmontage 6HE, IP20
- Anschluß Elektrokettzüge 3x HAN 16 pol Multipin mit je 4 Antriebe
- Drehfeldererkennung mit automatischer Phasenkorrektur
- Phasen- und Spannungsüberwachung mit LED Anzeige
- 3-Phasenanzeige
- Hauptschalter
- GO-Taster illuminiert
- E-Stop-System überwacht
- E-Stop-Taster selbstverriegelnd mit Indikator
- Reset-Taster zur Selbstprüfung, Schutz gegen selbsttätigen Wiederanlauf
- 5 pol Anschlüsse linkbar, für Kabelfernbedienung CR-Serie oder Funkfernbedienung WMC-12
- Potentialfreie Set-Point-Eingänge 4 pol mit Statusanzeige
- Leitungsschutzschalter 3x C10 je Gruppe mit Gruppenabschaltung
- Leistung je Kanal max. 1,9 kW
- Fehlerstromschutzschalter 30 mA rückseitig
- 2 Schukosteckdosen abgesichert, rückseitig
- Zuleitung 32 A CEE 1,5 m

#### Produkt:

**fiRSTstage MC-12D**

**Artikelnummer: 527-5086-0400**

<https://www.castinfo.de/firststage-motorsteuerung-mc-12d.html>



#### Hersteller/Vertrieb:

cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH

Kabeler Str. 54a

D-58099 Hagen

T: +49 2331 691500

F: +49 2331-69150-710

Email: [mail@castinfo.de](mailto:mail@castinfo.de)

<https://www.castinfo.de>

